

## MANUÁL KEYLOG

(Určen k volnému stažení z internetu, počet stran: 2)



### Upozornění

Použití odposlechové techniky v České republice a v Evropské unii může být v rozporu s platnými právními předpisy. Zařízení je dodáváno na studijní a testovací účely. Pozor, nesprávnou manipulací může dojít k poškození zařízení. Výrobce neručí za případné škody způsobené špatným používáním zařízení.

### Charakteristika zařízení

KEYLOG je univerzální odposlech klávesnice aplikovatelný na klávesnice s PS/2 konektorem popřípadě USB redukci. Odposlech se vkládá jako redukce mezi PC a klávesnici. Při manipulaci se zařízením je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Vyhněte se dotýkání kovových částí, kontaktů (zařízení je citlivé na elektrostatickou elektřinu). Při instalaci nepoužívejte hrubé násilí.

### Instalace

1. Před montáží / demontáží **vypněte PC a odpojte napájení**.
2. Odpojte klávesnici od PC.
3. Nejprve vložte samotný KEYLOG do PS/2 konektoru PC.
4. Zpět připojte klávesnici do KEYLOG.

### Vyvolání ovládacího MENU

1. Zapněte PC (nechte naběhnout operační systém).
2. Otevřete textový editor např. **Poznámkový blok**, který je standardně instalován ve Windows (nedoporučujeme používat editory s automatickou korekcí - např. MS Word).
3. Zkontrolujte, zda je zapnutá numerická klávesnice (obvykle klávesa " NumLock " signalizovaná led).
4. Umístěte myš kurzor do editoru a myš dále nepoužívejte.
5. Malými písmeny napište v editoru aktivační heslo " **keylog** " (doporučuje se před zadáním hesla stisknout mezerník).

### Ovládací MENU

Po zadání hesla se automaticky vypíše do editoru následující menu:

---

volne misto (zbývající místo v paměti) znaku

1. vypis pameti
2. odposlouchavani - zapnuto
3. vymazat pamet
4. vyhledat
5. zmena hesla
6. ukoncit

vyber –

---

Zadejte volbu použitím numerických kláves (číselná klávesnice). Při výpisu (tj. pokud KEYLOG vypisuje) do editoru, nestiskávejte žádné klávesy, nepoužívejte myš ani jiné aplikace.

## Položky MENU

1. Slouží pro výpis paměti. Obsah bude vypsán do editoru stejně, jako tomu je při normálním psaní na klávesnici. KEYLOG se chová jako klávesnice a je nastaven na český jazyk.
2. Vypne nebo zapne odposlouchávání.
3. Trvalé vymazání obsahu celé paměti a nastavení ukládání záznamů na začátek.
4. Vyhledá slovo nebo frázi o maximální délce 15 znaků. (V zadání mohou být jen malá písmena a číslice, nepoužívejte SHIFT). Hledaný výraz se musí skládat ze stejných kláves, jako byly stisknuty při skenování. Zadání řetězce potvrďte stiskem ENTER.
5. Nastavení nového hesla - max. délka hesla 10 znaků. **V zadání mohou být jen malá písmena bez diakritiky (a-z) a číslice (0-9), nepoužívejte SHIFT. Jiné znaky mohou způsobit problémy s přihlášením.** Zadání nového hesla potvrďte stiskem ENTER.
6. Opuštění ovládacího menu (po provedení požadovaných operací a před opuštěním kurzoru z editoru vždy zadejte tuto volbu).

Pokud nebude do **20 sekund** po provedení poslední operace zadána žádná volba, dojde automaticky k **odhlášení** z menu. Pro opětovné navrácení do menu zadejte **znovu heslo**.

## Další informace

KEYLOG ukládá i komunikační znaky. Jsou to příkazy jdoucí z PC do klávesnice. Objevují se po restartu nebo po stisku některých kláves. Tyto znaky, se objevují i ve výpisu paměti. Jsou to sekvence po sobě jdoucích stejných znaků, které se mohou u různých typů klávesnic a PC lišit. Nejčastěji jsou to kombinace číslic „3“ a písmen „f“. Podle těchto řetězců lze zjistit, kolikrát byl počítač restartován nebo zapnut.

## Bezpečnostní upozornění!

- Neinstalujte KEYLOG při spuštěném PC nebo při připojeném napájení do zdroje PC
- Při nedodržení instalačního postupu (např. nejprve připojení klávesnice do KEYLOGU a následné připojení kompletu do PC) dojde k trvalému poškození zařízení
- Před vyvoláním ovládacího MENU se ujistěte, že je zapnutá numerická klávesnice
- Při zapnutém ovládacím MENU nepoužívejte myš, neopouštějte editor kurzorem
- Nestiskávejte klávesy v průběhu, kdy KEYLOG vypisuje do editoru
- Nezavírejte editor a nepracujte na PC bez opuštění ovládacího menu volba - 6. ukončit
- Výpis paměti musí být ve vypisovaném editoru nastaven na stejnou jazykovou sadu jako při odposlechu (např. EN, CZ, atd.)
- Nezapomeňte nově zadané heslo

## Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na [www.odposlechy.com](http://www.odposlechy.com) v sekci kontakt.